

Обновления Приемников Starfire™ 6000 через порт USB

В Компьютере

1. Загрузите новое программное обеспечение и сохраните .zip файл на ваш настольный компьютер.
2. Выберите файл, который находится теперь на вашем компьютере и извлеките данные (разархивируйте) на ваш настольный компьютер.
3. Используя устройство хранения USB должна быть создана определенная структура файлов. (*Названия папок должны быть на английском языке*).
 - a. Сначала создайте новую папку и назовите ее **“Programs”**
 - b. В папке **“Programs”** создайте папку **“Receiver”**
4. Скопируйте извлеченный файл в папку **“Receiver”**. Структура папок должна выглядеть так: **USB - Programs > Receiver**
 - a. Убедитесь, что файл .prc находится на устройстве хранения USB в пределах папки **“Receiver”**.

Если файл .prc находится в папке приемника, программное обеспечение может быть установлено.

В Машине

1. Найдите порт USB в основании приемника StarFire 6000
2. Вставьте USB с корректным .gst файлом и приступите к обновлению программного обеспечения в кабине у дисплея
3. Чтобы начать программирование StarFire 6000 необходимо:
 - a. Выбрать “Главное Меню”
 - b. Выбрать иконку “StarFire 6000”
 - c. Выбрать “порт USB” (функциональная клавиша “A”)
 - d. Выбрать “Обновить Приемник”
 - e. Выбрать корректный файл для обновления программного обеспеченияПроцесс обновления программного обеспечения обычно занимает 3 минуты.
 - f. Выберите "Продолжить", чтобы перейти к нормальным рабочим функциональным возможностям